

**ANEXO B
TABLAS**

TABLA 1: COSTOS MARGINALES

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	FechaHora	Fecha y Hora del Costo Marginal (15 minutos)	FechaHora	16		01/09/2004 00:15
2	CodigoBarra	Código de la Barra de Transferencia (1)	Caracter	5		00001
3	Valor	Valor del Costo Marginal	Numérico	0	20	0.4020920245001369
4	CodigoGrupoMargina	Código del Grupo de Generación que Margina (2)	Caracter	5		00001

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Barras de Transferencia ANEXO C-CUADRO C4

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3, en caso el valor del costo marginal corresponda al agua se colocará el código 0408 correspondiente al grupo de generación representativa.

TABLA 2: COSTOS VARIABLES

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	FechaHoraInicio	Fecha y Hora de Inicio (1)	FechaHora	16		01/09/2004 00:15
2	FechaHoraFin	Fecha y Hora de Fin (1)	FechaHora	16		04/09/2004 00:00
3	CódigoGrupo	Código del Grupo de Generación (2)	Caracter	5		00159
4	PotenciaEfectiva	Potencia Efectiva	Numérico	10	20	2.13
5	RendimientoTermico	Rendimiento Térmico (3)	Numérico	10	20	13.76
6	CodigoTipoCombustible	Código del Tipo de Combustible (4)	Caracter	2		06
7	CostoCombustible	Costo Combustible (3)	Numérico	10	20	195.63
8	ValorCombustible	Costo Variable Combustible (3)	Numérico	10	20	0.3386
9	ValorNoCombustible	Costo Variable No Combustible (3)	Numérico	10	20	0.0319
10	ValorCostoVariable	Costo Variable	Numérico	10	20	0.3705
11	FPerdidaMinima	Factor de Perdida Mínima	Numérico	1	20	0.8461
12	FPerdidaMedia	Factor de Perdida Media	Numérico	1	20	0.4379
13	FPerdidaMaxima	Factor de Perdida Máxima	Numérico	1	20	0.818
14	EqStaRosaMinima	Equivalente en Barra Santa Rosa Mínima	Numérico	10	20	0.453
15	EqStaRosaMedia	Equivalente en Barra Santa Rosa Media	Numérico	10	20	0.8069
16	EqStaRosaMaxima	Equivalente en Barra Santa Rosa Máxima	Numérico	10	20	0.4592

(1) Tener en cuenta para la hora de inicio y fin de un periodo, que el día empieza en las 00:15 y termina en las 00:00 de manera análoga a los costos marginales.

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3

(3) En caso la central sea hidráulica, el campo se deja en blanco.

(4) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Tipos Combustible ANEXO C-CUADRO C5

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

TABLA 3: TRANSFERENCIAS DE ENERGIA

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo (Mensual)	Caracter	6		200409
2	CodigoBarra	Código de la Barra de Transferencia (1)	Caracter	5		00001
3	CodigoEmpresa	Código de Empresa (2)	Caracter	4		EDGL
4	EnergiaActivaEntrega	Valor de Energía Activa Entregada	Numérico	10	20	64476.0
5	EnergiaActivaRetiro	Valor de Energía Activa Retirada	Numérico	10	20	0.0

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Barras de Transferencia ANEXO C-CUADRO C4

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Empresas ANEXO C-CUADRO C1

TABLA 4: BALANCE POR EMPRESAS

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo (Mensual)	Caracter	6		200409
2	CodigoEmpresa	Empresa (1)	Caracter	4		ELPU
3	TransferenciasEnergia	Transferencias de Energía	Numérico	10	20	-62262209.0
4	ProrratioSaldoResultante	Prorratio del Saldo Resultante	Numérico	10	20	-363628.5
5	ProrratioSistemaSecundario	Prorratio del Sistema Secundario	Numérico	10	20	-870057.2
6	ValorBajaEficienciaCombusti	Compensación por Baja Eficiencia del Combustible	Numérico	10	20	-64100.44
7	ValorRegulacionFrecuencia	Compensación por Regulación de Frecuencia	Numérico	10	20	-25765.73
8	ValorOperacionMinimaCarga	Compensación por Operación Mínima Carga	Numérico	10	20	-11203.83
9	ValorPorPruebas	Compensación Por Pruebas	Numérico	10	20	-169.27
10	SaldoMesesAnteriores	Saldo del Meses Anteriores	Numérico	10	20	1107.35
11	RetirosSinContratos	Retiros Sin Contratos	Numérico	10	20	-3747823.51
12	OtrasCompensaciones	Otras Compensaciones	Numérico	10	20	0.0

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Empresas ANEXO C-CUADRO C1

TABLA 4.1: PAGOS ENTRE GENERADORES

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo (Mensual)	Caracter	6		200409
2	CodigoEmpresaEntrega	Código Empresa Entrega (1)	Caracter	4		TSEL
3	CodigoEmpresaRecibe	Código Empresa Recibe (1)	Caracter	4		ELP
4	Valor	Valor del Pago	Numérico	10	15	11869.62

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Empresas ANEXO C-CUADRO C1

TABLA 5: TRANSFERENCIAS DE POTENCIA

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo de Transferencia (Mensual)	Caracter	6		200409
2	CodigoEmpresaEntrega	Código Empresa Entrega (1)	Caracter	4		TSEL
3	CodigoEmpresaRecibe	Código Empresa Recibe (1)	Caracter	4		ELP
4	ValorTransferencia	Valor de la Transferencia	Numérico	10	15	35434.0

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Empresas ANEXO C-CUADRO C1.

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

TABLA 6: POTENCIA FIRME

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo (Mensual)	Caracter	6		200409
2	CodigoGrupo	Código del Grupo de Generación (1)	Caracter	5		00001
3	Valor	Valor de la Potencia Firme	Numérico	10	20	86915.46

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3

TABLA 7: COMPENSACION PCSPT

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo de la Compensación (Mensual)	Caracter	6		200409
2	CodigoEmpresaEntrega	Empresa que entrega la compensación (1)	Caracter	4		ENER
3	CodigoEmpresaRecibe	Empresa que recibe la compensación (1)	Caracter	4		REP
4	Valor	Valor de la Compensación	Numérico	10	20	11869.62

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Empresas ANEXO C-CUADRO C1

TABLA 8: COMPENSACION INGRESO TARIFARIO

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo de la Compensación (Mensual)	Caracter	6		200409
2	CodigoEmpresaEntrega	Empresa que entrega la compensación (1)	Caracter	4		EGEM
3	CodigoEmpresaRecibe	Empresa que recibe la compensación (1)	Caracter	4		ISA
4	Valor	Valor de la Compensación	Numérico	10	20	200.35

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Empresas ANEXO C-CUADRO C

TABLA 9: DESVIACIONES

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo de la Desviación (Mensual)	Caracter	6		200409
2	CódigoGrupo	Código del Grupo de Generación (1)	Caracter	5		00001
3	Programada	Producción Programada	Numérico	10	20	115.32
4	Real	Producción Real	Numérico	10	20	115.63

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3

TABLA 10: HECHOS RELEVANTES

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo (Mensual)	Caracter	6		200409
2	FechaHoraInicio	Fecha y Hora de Inicio	FechaHora	16		01/09/2004 00:00
3	FechaHoraFin	Fecha y Hora de Fin	FechaHora	16		30/09/2004 23:59
4	CodigoTipoEmpresa	Tipo de Empresa (1)	Caracter	2		01
5	CodigoGrupo	Código del Grupo de Generación (2)	Caracter	5		00106
6	Potencia Indisponible	Potencia Indisponible	Numérico	10	20	2.26
7	CodigoTipoIndisponibilidad	Código Tipo Indisponibilidad (3)	Caracter	2		01

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

8	Observaciones	Observaciones	Caracter	500		QUEMADORES CENTRALES DE LA CAMARA DE COMBUSTION
9	Motivo	Motivo	Caracter	1000		MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Tipos Empresa ANEXO C-CUADRO C6

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3 en caso se trate de una empresa generadora, sino se coloca el código 00000.

(3) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Tipo Indisponibilidad ANEXO C-CUADRO C7

TABLA 11: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	FechaHora	Fecha y Hora de la Producción (15 minutos)	FechaHora	16		01/09/2004 00:15
2	CodigoGrupo	Código del Grupo de Generación (1)	Caracter	5		00072
3	PotenciaActiva	Valor de Potencia Activa	Numérico	10	20	18.8
4	PotenciaReactiva	Valor de Potencia Reactiva	Numérico	10	20	0.0
5	CodigoTipoCombust	Código Tipo Combustible y Modo de Operación	Caracter	2		01

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Tipos Combustible ANEXO C-CUADRO C5

TABLA 12: NUEVAS INSTALACIONES, REPOTENCIACIONES, Y/O RETIROS

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Fecha	Fecha de inicio de operación, repotenciación o retiro (1)	Fecha	10		01/01/2006
2	Condición	Nuevo / Repotenciación / Retiro (2)	Caracter	2		02
3	CodigoTipoEmpresa	Tipo de Empresa (3)	Caracter	2		01
4	CodigoGrupo	Código del Grupo de Generación(4)	Caracter	5		00001
5	Correlativo	Correlativo	Caracter	4		0001
6	Capacidad Anterior	Capacidad Anterior	Numérico	10	20	78.0
7	Capacidad Nueva	Capacidad Nueva	Numérico	10	20	78.5
8	Observaciones	Detalle de la observación	Caracter	1000		

(1) Este campo se llenará con la fecha (día/mes/año) en que se ha producido un inicio de operación, repotenciación o retiro.

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Condición ANEXO C-CUADRO C14

(3) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Tipo Empresa ANEXO C-CUADRO C6

(4) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3 en caso se trate de una empresa generadora, sino se coloca el código 00000.

TABLA 13: VOLUMEN DE COMBUSTIBLE

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo (Mensual)	Caracter	6		200409
2	CodigoGrupo	Código del Grupo de Generación (1)	Caracter	5		0081
3	CodigoTipoCombustible	Código del Tipo de Combustible (2)	Caracter	2		06
4	Valor	Valor	Numérico	10	15	1000.5

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3.

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Tipos Combustible ANEXO C-CUADRO C5

TABLA 14: VOLUMEN LAGOS

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo de Registro (Mensual)	Carácter	6		200409
2	CodigoLago	Código del Lago (1)	Caracter	3		001
3	Volumen	Volumen	Numérico	10	20	102.5

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Lagos ANEXO C-CUADRO C9

TABLA 15: VOLUMEN EMBALSES

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo de Registro (Mensual)	Carácter	6		200409
2	CodigoEmbalse	Código del Embalse (1)	Carácter	3		001
3	Volumen	Volumen	Numérico	10	20	22.6

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Embalses ANEXO C-CUADRO C10

TABLA 16: HIDROLOGIA CUENCAS

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo de Registro (Mensual)	Caracter	6		200409
2	CodigoCuenca	Código de la Cuenca (1)	Caracter	3		001
3	Tipo	Tipo de Caudal (Natural='01', Regulado='02')	Caracter	2		01
4	Caudal	Caudal	Numérico	10	20	1.34

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Cuencas ANEXO C-CUADRO C8

TABLA 17: CAUDALES EJECUTADOS DIARIOS

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo de Registro (Diario)	Caracter	8		20040902
2	CodigoCuenca	Código de la Cuenca(1)	Caracter	3		001
3	Tipo	Tipo de Caudal (Natural='01', Regulado='02')	Caracter	2		01
4	Caudal	Caudal	Numérico	10	20	1.34

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Puntos de Medición ANEXO C-CUADRO C8

TABLA 18: VOLUMEN DE RESERVIOS EJECUTADOS DIARIOS

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo de Registro (Diario)	Caracter	8		20040902
2	CodigoReservorioDiario	Código del Reservorio Diario(1)	Caracter	3		001
3	VolumenInicial	Volumen Inicial	Numérico	10	20	1.34
4	VolumenFinal	Volumen Final	Numérico	10	20	1.34

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Puntos de Aforo Diario ANEXO C-CUADRO C11

TABLA 19: COSTOS DE OPERACIÓN EJECUTADOS

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Fecha del Costo Operación (Diario)	Caracter	8		20070505
2	Valor	Valor del Costo de Operación (S/.)	Númérico	10	20	876500.395

TABLA 20: FLUJOS DE INTERCONEXIÓN EJECUTADO

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	FechaHora	Fecha y Hora del Flujo ejecutado (15 minutos)	FechaHora	16		05/05/2007 00:15
2	CodigoInterconexion	Código de la Interconexión (1)	Caracter	4		0001
3	PotenciaActiva	Valor de Potencia Activa (MW)	Númérico	10	20	237.8
4	PotenciaReactiva	Valor de Potencia Reactiva (MVar)	Númérico	10	20	237.8

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Interconexiones ANEXO C-CUADRO C19

TABLA 21: VALOR DEL AGUA

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	FechaInicio	Fecha y Hora de Inicio	FechaHora	16		05/05/2007 00:15
2	FechaFin	Fecha y Hora de Fin	FechaHora	16		05/05/2007 00:15
3	CodigoEmbalse	Código del Embalse (1)	Caracter	3		001
4	CodigoCentral	Código de Central (2)	Caracter	2		03
5	Valor	Valor del Agua (S/./MWh)	Númérico	10	20	50.555

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Embalses ANEXO C-CUADRO C09

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Central ANEXO C-CUADRO C2

TABLA 22: MANTENIMIENTO EJECUTADO

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	FechaHoraInicio	Fecha y Hora de Inicio	FechaHora	16		05/05/2007 00:00
2	FechaHoraFin	Fecha y Hora de Fin	FechaHora	16		12/05/2007 00:00
3	CodigoTipoEmpresa	Tipo de Empresa (1)	Caracter	2		01
4	CodigoGrupo	Código del Grupo de Generación (2)	Caracter	5		00106
5	Potencia Indisponible	Potencia Indisponible	Númérico	10	20	2.26
6	Código Disponibilidad	Código Disponibilidad (3)	Caracter	2		01
7	Descripción	Descripción	Caracter	500		MANTENIMINETO CORRECTIVO POR FALLA EN EL CIGUEÑAL
8	Interrupción	Interrupción (4)	Caracter	2		01
9	Tipo de Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento (5)	Caracter	2		01
10	Programación	Programación (6)	Caracter	2		01

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Tipos Empresa ANEXO C-CUADRO C6

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3, en caso se trate de una empresa generadora, sino se coloca el código 00000.

(3) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro de Disponibilidad del ANEXO C-CUADRO C16

(4) Estos códigos se llenarán con los valores: 01= SI, 02= NO

(5) Estos códigos se llenarán con los valores Cuadro Mantenimiento del ANEXO C-CUADRO C17

(6) Estos códigos se llenarán con los valores Cuadro Tipo Indisponibilidad del ANEXO C-CUADRO C7

TABLA 23: HORAS DE OPERACIÓN

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	CodigoGrupo	Código del Grupo de Generación (1)	Caracter	5		00072
2	CodigoTipoCombustible	Código Tipo Combustible y Modo de Operación (2)	Caracter	2		01
3	Inicio	Fecha y Hora del Inicio	FechaHora	16		12/06/2007 00:01
4	Final	Fecha y Hora del Final	FechaHora	16		12/06/2007 10:25
5	OrdenArranque	Fecha y Hora del Orden Arranque	FechaHora	16		12/06/2007 00:01
6	OrdenParada	Fecha y Hora del Orden Parada	FechaHora	16		12/06/2007 10:00
7	TipoOperacion	Tipo de Operación (3)	Caracter	2		02
8	Sistema	Sistema Eléctrico (4)	Caracter	2		01
9	LimTransm	Limite de Transmisión (5)	Caracter	2		01
10	Observacion	Observación	Caracter	500		POR CONTROL DE VIBRACION

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Tipos Combustible ANEXO C-CUADRO C5

(3) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Tipos Operación ANEXO C-CUADRO C18

(4) Estos códigos se llenarán con los valores: 00= Cuando no existen sistemas aislados. Correlativos desde "01" para los sistemas aislados que existan

(5) Estos códigos se llenarán con los valores: 01= SI; 02 = NO

TABLA 24: PROGRAMA DE OPERACIÓN MENSUAL

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	MesActual	Mes en el que se Informa la programación	Caracter	6		200309
2	MesInicio	Mes Inicial de la Programación	Caracter	6		200310
3	MesFin	Mes Final de la Programación	Caracter	6		200409
4	MesProgramado	Mes Programado	Caracter	6		200310
5	CodigoGrupo	Código del Grupo de Generación (1)	Caracter	4		0002
6	ValorProgramado	Valor Programado	Número	10	20	21601,23

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3

TABLA 24.1: ENERGIA NO SUMINISTRADA PROGRAMADO MENSUAL

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	MesActual	Mes en el que se Informa la programación	Caracter	6		200409
2	MesInicio	Mes Inicial de la Programación	Caracter	6		200410
3	MesFin	Mes Final de la Programación	Caracter	6		200509
4	MesProgramado	Mes Programado	Caracter	6		200412
5	ValorDeficit	Valor Programado del Déficit	Número	10	20	0

TABLA 24.2: COSTOS MARGINALES PROGRAMADO MENSUAL

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	MesActual	Mes en el que se Informa la programación	Caracter	6		200409

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

2	MesInicio	Mes Inicial de la Programación	Caracter	6		200410
3	MesFin	Mes Final de la Programación	Caracter	6		200509
4	MesProgramado	Mes Programado	Caracter	6		200411
5	CodigoBarra	Código de la Barra de Transferencia (1)	Caracter	5		00001
6	CodigoBloqueHorario	CódigoBloqueHorario (2)	Caracter	1		P
7	ValorProgramado	Valor Programado	Numérico	10	20	58,49

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Barras de Transferencia ANEXO C-CUADRO C4

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Bloque Horario ANEXO C-CUADRO C13

TABLA 24.3: COSTOS DE OPERACIÓN PROGRAMADO MENSUAL

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	MesActual	Mes en el que se Informa la programación	Caracter	6		200409
2	Periodo	Mes del Costo de Operación	Caracter	6		200409
3	Valor	Valor del Costo Operación (Miles S/.)	Numérico	10	20	876500.396

TABLA 24.4: RESULTADOS DE EMBALSES ESTACIONALES PROGRAMADO MENSUAL

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	MesActual	Mes en el que se Informa la programación	Caracter	6		200409
2	MesInicio	Mes Inicial de la Programación	Caracter	6		200410
3	MesFin	Mes Final de la Programación	Caracter	6		200509
4	Mesprogramado	Mes Programado	Caracter	6		200502
5	CodigoEmbalse	Código de Embalse (1)	Caracter	3		001
6	CodigoResultados	Código de Resultados (2)	Caracter	2		05
7	ValorProgramado	Valor Programado	Numérico	10	20	196.88

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Lagos ANEXO C-CUADRO C09

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Resultados Embalses Estacional ANEXO C-CUADRO C12

TABLA 24.5: CONSUMO COMBUSTIBLE PROGRAMADO MENSUAL

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	MesActual	Mes en el que se Informa la programación	Caracter	6		200402
2	MesInicio	Mes Inicial de la Programación	Caracter	6		200403
3	MesFin	Mes Final de la Programación	Caracter	6		200502
4	Mesprogramado	Mes Programado	Caracter	6		200405
5	CodigoGrupo	Código del Grupo de Generación (1)	Caracter	5		00111
6	CodigoTipoCombustible	Código del Tipo de Combustible (2)	Caracter	2		06
7	ValorProgramado	Valor Programado	Numérico	10	20	1407

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Tipos Combustible ANEXO C-CUADRO C5

TABLA 24.6: MANTENIMIENTO PROGRAMADO MENSUAL

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Mes del Mantenimiento Programado	Caracter	6		200705
2	FechaHoralnicio	Fecha y Hora de Inicio	FechaHora	16		05/05/2007 00:00

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

3	FechaHoraFin	Fecha y Hora de Fin	FechaHora	16		12/05/2007 00:00
4	CodigoTipoEmpresa	Tipo de Empresa (1)	Caracter	2		01
5	CodigoGrupo	Código del Grupo de Generación (2)	Caracter	5		00106
6	Potencia Indisponible	Potencia Indisponible	Numérico	10	20	2.26
7	Código Disponibilidad	Código Disponibilidad (3)	Caracter	2		01
8	Descripción	Descripción	Caracter	500		MANTENIMINETO CORRECTIVO POR FALLA EN EL CIGUEÑAL
9	Interrupcion	Interrupción (4)	Caracter	2		01
10	Tipo de Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento (5)	Caracter	2		01
11	Programación	Programación (6)	Caracter	2		01

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Tipos Empresa ANEXO C-CUADRO C6

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3, en caso se trate de una empresa generadora, sino se coloca el código 00000.

(3) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro de Disponibilidad del ANEXO C-CUADRO C16

(4) Estos códigos se llenarán con los valores: 01= SI, 02= NO

(5) Estos códigos se llenarán con los valores Cuadro Mantenimiento del ANEXO C-CUADRO C17

(6) Estos códigos se llenarán con los valores Cuadro Tipo Indisponibilidad del ANEXO C-CUADRO C7

TABLA 24.7: FLUJO DE INTERCONEXIÓN PROGRAMADO MENSUAL

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Mes del Mantenimiento Programado	Caracter	6		200705
2	CodigoInterconexion	Código de la Interconexión (1)	Caracter	4		0001
3	PotenciaActiva	Valor de Potencia Activa (MW)	Numérico	10	20	237.8

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Interconexiones ANEXO C-CUADRO C19

TABLA 25: PROGRAMA DE OPERACIÓN SEMANAL

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	FechaHora	Fecha y Hora de la Producción programada (30 minutos)	FechaHora	16		05/05/2007 00:30
2	CodigoGrupo	Código del Grupo de Generación (1)	Caracter	5		00072
3	PotenciaActiva	Valor de Potencia Activa (MW)	Numérico	10	20	18.8
4	CodigoTipoCombustible	Código Tipo Combustible y Modo de Operación (2)	Caracter	2		01

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Tipos Combustible ANEXO C-CUADRO C5

TABLA 25.1: COSTOS DE OPERACIÓN PROGRAMADO SEMANAL

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo del Costo Reportado (Diario)	Caracter	8		20070505
2	Valor	Valor del Costo de operación total (S/.)	Numérico	10	20	876500.396

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

TABLA 25.2: COSTOS MARGINALES PROGRAMADO SEMANAL

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	FechaHora	Fecha y Hora del Costo Marginal (30 minutos)	FechaHora	16		05/05/2007 00:30
2	CodigoBarra	Código de la Barra de Transferencia (1)	Caracter	5		00001
3	Valor	Valor del Costo Marginal	Numérico	10	20	0.4020920245001369 2
4	CodigoGrupoMargina	Código del Grupo de Generación que Margina (2)	Caracter	5		00001

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Barras de Transferencia ANEXO C-CUADRO C4

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3, en caso el valor del costo marginal corresponda al agua se colocará el código 0408 correspondiente al grupo de generación representativa

TABLA 25.3: MANTENIMIENTO PROGRAMADO SEMANAL

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	FechaHoraInicio	Fecha y Hora de Inicio	FechaHora	16		05/05/2007 00:00
2	FechaHoraFin	Fecha y Hora de Fin	FechaHora	16		12/05/2007 00:00
3	CodigoTipoEmpresa	Tipo de Empresa (1)	Caracter	2		01
4	CodigoGrupo	Código del Grupo de Generación (2)	Caracter	5		00106
5	Potencia Indisponible	Potencia Indisponible	Numérico	10	20	2.26
6	Código Disponibilidad	Código Disponibilidad (3)	Caracter	2		01
7	Descripción	Descripción	Caracter	500		MANTENIMINETO CORRECTIVO POR FALLA EN EL CIGUEÑAL
8	Interrupcion	Interrupción (4)	Caracter	2		01
9	Tipo de Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento (5)	Caracter	2		01
10	Programación	Programación (6)	Caracter	2		01

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Tipos Empresa ANEXO C-CUADRO C6

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3, en caso se trate de una empresa generadora, sino se coloca el código 00000.

(3) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro de Disponibilidad del ANEXO C-CUADRO C16

(4) Estos códigos se llenarán con los valores: 01= SI, 02= NO

(5) Estos códigos se llenarán con los valores Cuadro Mantenimiento del ANEXO C-CUADRO C17

(6) Estos códigos se llenarán con los valores Cuadro Tipo Indisponibilidad del ANEXO C-CUADRO C7

TABLA 25.4: CAUDALES PROGRAMADO SEMANAL

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo de Registro (Diario)	Caracter	8		20040902
2	CodigoCuenca	Código de la Cuenca (1)	Caracter	3		001
3	Tipo	Tipo de Caudal (Natural='01', Regulado='02')	Caracter	2		01
4	Caudal	Caudal	Numérico	10	20	1.34

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Puntos de Medición ANEXO C-CUADRO C8

TABLA 25.5: VOLUMEN DE RESERVIOS PROGRAMADO SEMANAL

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo de Registro (Diario)	Caracter	8		20040902
2	CodigoReservorioDiario	Código del Reservorio Diario(1)	Caracter	3		001
3	VolumenInicial	Volumen Inicial	Numérico	10	20	1.34

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

4	VolumenFinal	Volumen Final	Numérico	10	20	1.34
---	--------------	---------------	----------	----	----	------

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Puntos de Aforo Diario ANEXO C-CUADRO C11

TABLA 25.6: FLUJOS INTERCONEXIÓN PROGRAMADO SEMANAL

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	FechaHora	Fecha y Hora del Flujo programado (30 minutos)	FechaHora	16		05/05/2007 00:30
2	CodigoInterconexion	Código de la Interconexión (1)	Caracter	4		0001
3	PotenciaActiva	Valor de Potencia Activa (MW)	Numérico	10	20	237.8

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Interconexiones ANEXO C-CUADRO C19

TABLA 25.7: ENERGIA NO SUMINISTRADA PROGRAMADO SEMANAL

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	FechaHora	Fecha y Hora (30 minutos)	FechaHora	16		05/05/2007 00:30
2	PotenciaActiva	Valor de Potencia a Racionar (MW)	Numérico	10	20	18.8

TABLA 26: PROGRAMA DE OPERACIÓN DIARIO

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	FechaHora	Fecha y Hora de la Producción programada (30 minutos)	FechaHora	16		05/05/2007 00:30
2	CodigoGrupo	Código del Grupo de Generación (1)	Caracter	5		00072
3	PotenciaActiva	Valor de Potencia Activa (MW)	Numérico	10	20	18.8
5	CodigoTipoCombustible	Código Tipo Combustible y Modo de Operación (2)	Caracter	2		01

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Tipos Combustible ANEXO C-CUADRO C5

TABLA 26.1: COSTOS DE OPERACIÓN PROGRAMADO DIARIO

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo del Costo Reportado (Diario)	Caracter	8		20070505
2	Valor	Valor del Costo de operación total (S/.)	Numérico	10	20	876500.396

TABLA 26.2: COSTOS MARGINALES PROGRAMADO DIARIO

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	FechaHora	Fecha y Hora del Costo Marginal (30 minutos)	FechaHora	16		05/05/2007 00:30
2	CodigoBarra	Código de la Barra de Transferencia (1)	Caracter	5		00001
3	Valor	Valor del Costo Marginal	Numérico	10	20	0.40209202450013692
4	CodigoGrupoMargina	Código del Grupo de Generación que Margina (2)	Caracter	5		00001

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Barras de Transferencia ANEXO C-CUADRO C4

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3, en caso el valor del costo marginal corresponda al agua se colocará el código 0408 correspondiente al grupo de generación representativa

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

TABLA 26.3: MANTENIMIENTO PROGRAMADO DIARIO

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	FechaHoraInicio	Fecha y Hora de Inicio	FechaHora	16		05/05/2007 00:00
2	FechaHoraFin	Fecha y Hora de Fin	FechaHora	16		12/05/2007 00:00
3	CodigoTipoEmpresa	Tipo de Empresa (1)	Caracter	2		01
4	CodigoGrupo	Código del Grupo de Generación (2)	Caracter	5		00106
5	Potencia Indisponible	Potencia Indisponible	Numérico	10	20	2.26
6	Código Disponibilidad	Código Disponibilidad (3)	Caracter	2		01
7	Descripción	Descripción	Caracter	500		MANTENIMINETO CORRECTIVO POR FALLA EN EL CIGUEÑAL
8	Interrupcion	Interrupción (4)	Caracter	2		01
9	Tipo de Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento (5)	Caracter	2		01
10	Programación	Programación (6)	Caracter	2		01

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Tipos Empresa ANEXO C-CUADRO C6

(2) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Grupos de Generación ANEXO C-CUADRO C3, en caso se trate de una empresa generadora, sino se coloca el código 00000.

(3) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro de Disponibilidad del ANEXO C-CUADRO C16

(4) Estos códigos se llenarán con los valores: 01= SI, 02= NO

(5) Estos códigos se llenarán con los valores Cuadro Mantenimiento del ANEXO C-CUADRO C17

(6) Estos códigos se llenarán con los valores Cuadro Tipo Indisponibilidad del ANEXO C-CUADRO C7

TABLA 26.4: CAUDALES PROGRAMADO DIARIO

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo de Registro (Diario)	Caracter	8		20040902
2	CodigoCuenca	Código de la Cuenca (1)	Caracter	3		001
3	Tipo	Tipo de Caudal (Natural='01', Regulado='02')	Caracter	2		01
4	Caudal	Caudal	Numérico	10	20	1.34

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Puntos de Medición ANEXO C-CUADRO C8

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

TABLA 26.5: VOLUMEN DE RESERVIOS PROGRAMADO DIARIO

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	Periodo	Periodo de Registro (Diario)	Caracter	8		20040902
2	CodigoReservorioDiario	Código del Reservorio Diario(1)	Caracter	3		001
3	VolumenInicial	Volumen Inicial	Numérico	10	20	1.34
4	VolumenFinal	Volumen Final	Numérico	10	20	1.34

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Puntos de Aforo Diario ANEXO C-CUADRO C11

TABLA 26.6: FLUJOS INTERCONEXIÓN PROGRAMADO DIARIO

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	FechaHora	Fecha y Hora del Flujo programado (30 minutos)	FechaHora	16		05/05/2007 00:30
2	CodigoInterconexion	Código de la Interconexión (1)	Caracter	4		0001
3	PotenciaActiva	Valor de Potencia Activa (MW)	Numérico	10	20	237.8

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Interconexiones ANEXO C-CUADRO C19

TABLA 26.7: ENERGIA NO SUMINISTRADA PROGRAMADO DIARIO

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	FechaHora	Fecha y Hora (30 minutos)	FechaHora	16		05/05/2007 00:30
2	PotenciaActiva	Valor de Potencia a Racionar (MW)	Numérico	10	20	18.8

TABLA 27: OBSERVACIONES EN TABLAS

ITEM	CAMPO	DETALLE	TIPO DE CAMPO	ENTERO	DECIMAL	EJEMPLO
1	CodigoTabla	Código de Tabla (1)	Caracter	4		COMP
2	MesActual	Mes correspondiente a la observación	Caracter	6		200409
3	Observación	Detalle de la observación	Caracter	1000		PAGOS PROVISIONALES POR PRESENTARSE RETIROS SIN

(1) Estos códigos se llenarán con los valores del Cuadro Tablas ANEXO C-CUADRO C15

**ANEXO C
 CUADROS**

CUADRO C1: EMPRESAS

CODIGO	DESCRIPCION
TSEL	TERMOSELVA
CAHU	CAHUA - CNP
ELAN	ELECTROANDES
EEPS	EEPSA
ELP	ELECTROPERU
ETEV	ETEVENSA
SHOU	SHOUGESA
EDGL	EDEGEL
EGEN	EGENOR
ENER	ENERSUR
EGAS	EGASA
EGES	EGESUR
SGAB	SAN GABAN
HID	HIDRO
SC	SIN CONTRATO
SR	SALDO RES.
SCL	SIN CONTRATO LIBRE

CODIGO	DESCRIPCION
EGEM	EGEMSA
RSUR	REDESUR
TRAN	TRANSMANTARO
ESEL	ETESELVA
REP	REP
REPT	REP GRP TGP *
REPG	REP GRP GNLC **
ISA	ISA
SINE	SINDICATO ENERGETICO
CMA	ANTAMINA
SSS	SALDO SIST.SECUND
SMC	SOCIEDAD MINERA CORONA
SARO	ELECTRICA SANTA ROSA
KALP	KALLPA GENERACION

*Recibe compensaciones por el pago de la GRP a TGP

**Recibe compensaciones por el pago de la GRP a GNLC

CUADRO C2: CENTRALES

CODIGO	DESCRIPCION
0001	AGUAYTIA
0002	CAHUA
0003	PARIAC
0004	MISAPUQUIO
0005	HUAYLLACHO
0006	SAN ANTONIO
0007	SAN IGNACIO
0008	GALLITO CIEGO
0009	CNP-SULZER
0010	CNP-MAN
0011	YAUPI
0012	MALPASO
0013	OROYA
0014	PACHACHACA
0015	MALACAS
0016	MANTARO
0017	RESTITUCION
0018	TUMBES
0019	YARINACOCHA
0021	SAN NICOLAS
0023	YANANGO
0024	CHIMAY
0026	CALLAHUANCA
0027	HUINCO
0028	HUAMPANI
0029	MATUCANA
0030	MOYOPAMPA
0031	WEST
0032	UTI
0033	CAÑÓN DEL PATO
0034	CARHUAQUERO
0035	CHIMBOTE
0036	TRUJILLO
0038	PAITA

CODIGO	DESCRIPCION
0040	SULLANA
0043	ILO 1
0044	ILO 2
0045	CHARCANI I
0046	CHARCANI II
0047	CHARCANI III
0048	CHARCANI IV
0049	CHARCANI V
0050	CHARCANI VI
0051	CHILINA
0052	MOLLENDO
0053	ARICOTA
0054	CALANA
0056	SAN GABAN
0061	HERCCA
0062	MACHUPICCHU
0063	DOLORESPATA
0082	CURUMUY
0141	YUNCAN
0142	BELLAVISTA
0143	TAPARACHI
0154	PIURA TG
0155	PIURA
0156	CHICLAYO OESTE
0157	HIDRO
0158	HUANCHOR
0159	CHILCA
0160	SANTA ROSA I
0161	SANTA ROSA II
0162	SANTA ROSA
0163	VENTANILLA
0164	KALLPA
0000	SIN CENTRAL *

* Central representativa de las CC.HH.

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

CUADRO C3: GRUPOS DE GENERACION

CODIGO	DESCRIPCION	CENTRAL
00000	SIN GRUPO	SIN CENTRAL
00001	G1	AGUAYTIA
00002	G2	AGUAYTIA
00003	G1	CAHUA
00004	G2	CAHUA
00005	TODOS	PARIAC
00006	TODOS	MISAPUQUIO
00007	TODOS	HUAYLLACHO
00008	TODOS	SAN ANTONIO
00009	TODOS	SAN IGNACIO
00010	G1	GALLITO CIEGO
00011	G2	GALLITO CIEGO
00012	SLZ 1	CNP-SULZER
00013	SLZ2	CNP-SULZER
00014	SLZ3	CNP-SULZER
00015	MAN	CNP-MAN
00016	YAUP1	YAUPI
00017	YAUP2	YAUPI
00018	YAUP3	YAUPI
00019	YAUP4	YAUPI
00020	YAUP5	YAUPI
00021	MALP1	MALPASO
00022	MALP2	MALPASO
00023	MALP3	MALPASO
00024	MALP4	MALPASO
00025	OROY1	OROYA
00026	OROY2	OROYA
00028	PACH1	PACHACHACA
00029	PACH2	PACHACHACA
00030	PACH3	PACHACHACA
00031	PACH4	PACHACHACA
00032	TG1	MALACAS
00033	TG2	MALACAS
00034	TG3	MALACAS
00035	TGN4	MALACAS
00036	MRO1	MANTARO
00037	MRO2	MANTARO
00038	MRO3	MANTARO
00039	MRO4	MANTARO
00040	MRO5	MANTARO
00041	MRO6	MANTARO
00042	MRO7	MANTARO

CODIGO	DESCRIPCION	CENTRAL
00044	RON2	RESTITUCION
00045	RON3	RESTITUCION
00046	MAK1	TUMBES
00047	MAK2	TUMBES
00048	WAR1	YARINACOCHA
00049	WAR2	YARINACOCHA
00050	WAR3	YARINACOCHA
00051	WAR4	YARINACOCHA
00054	TV1	SAN NICOLAS
00055	TV2	SAN NICOLAS
00056	TV3	SAN NICOLAS
00057	ONAN	SAN NICOLAS
00061	YAN	YANANGO
00062	CHI1	CHIMAY
00063	CHI2	CHIMAY
00066	CALL1	CALLAHUANCA
00067	CALL2	CALLAHUANCA
00068	CALL3	CALLAHUANCA
00069	CALL4	CALLAHUANCA
00070	HCO1	HUINCO
00071	HCO2	HUINCO
00072	HCO3	HUINCO
00073	HCO4	HUINCO
00074	HPN1	HUAMPANI
00075	HPN2	HUAMPANI
00076	MAT1	MATUCANA
00077	MAT2	MATUCANA
00078	MOY1	MOYOPAMPA
00079	MOY2	MOYOPAMPA
00080	MOY3	MOYOPAMPA
00081	TG7	WEST
00082	UT15	UTI
00083	UT16	UTI
00084	G1	CAÑON DEL PATO
00085	G2	CAÑON DEL PATO
00086	G3	CAÑON DEL PATO
00087	G4	CAÑON DEL PATO
00088	G5	CAÑON DEL PATO
00089	G6	CAÑON DEL PATO
00090	G1	CARHUAQUERO
00091	G2	CARHUAQUERO
00092	G3	CARHUAQUERO

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

CODIGO	DESCRIPCION	CENTRAL
00043	RON1	RESTITUCION
00093	CHIM1	CHIMBOTE
00095	CHIM3	CHIMBOTE
00096	TRUJ4	TRUJILLO
00098	PAITEMDS	PAITA
00099	PAITSKDS	PAITA
00106	ALCO-1	SULLANA
00107	ALCO-2	SULLANA
00108	ALCO-3	SULLANA
00109	ALCO-4	SULLANA
00110	ALCO-5	SULLANA
00115	TV1	ILO 1
00116	TV2	ILO 1
00117	TV3	ILO 1
00118	TV4	ILO 1
00119	TG1	ILO 1
00120	TG2	ILO 1
00121	CAT	ILO 1
00122	TV1	ILO 2
00123	CHAI1	CHARCANI I
00124	CHAI2	CHARCANI I
00125	CHAI1-1	CHARCANI II
00126	CHAI1-2	CHARCANI II
00127	CHAI1-3	CHARCANI II
00128	CHAI1-1	CHARCANI III
00129	CHAI1-2	CHARCANI III
00130	CHAI1-1	CHARCANI IV
00131	CHAI1-2	CHARCANI IV
00132	CHAI1-3	CHARCANI IV
00133	CHAI1-1	CHARCANI V
00134	CHAI1-2	CHARCANI V
00135	CHAI1-3	CHARCANI V
00136	CHAI1-1	CHARCANI VI
00137	SULZ 1	CHILINA
00138	SULZ 2	CHILINA
00139	C. C.	CHILINA
00141	TV 2	CHILINA
00142	TV 3	CHILINA
00143	MIR1	MOLLENDO
00144	MIR2	MOLLENDO
00145	MIR3	MOLLENDO
00146	TGM1	MOLLENDO
00147	TGM2	MOLLENDO

CODIGO	DESCRIPCION	CENTRAL
00151	CAL1	CALANA
00152	CAL2	CALANA
00153	CAL3	CALANA
00154	CAL4	CALANA
00157	G1	SAN GABAN
00158	G2	SAN GABAN
00160	TODOS	TAPARACHI
00170	G1	MACHUPICCHU
00171	G2	MACHUPICCHU
00172	G3	MACHUPICCHU
00173	TODOS	DOLORESPATA
00177	SULLALCOS	SULLANA
00181	CHAI1	CHARCANI II
00196	ORO PAC	OROYA-PACHACHACA
00201	CHAR IV	CHARCANI IV
00202	CHAR V	CHARCANI V
00203	MAN	MANTARO
00204	RON	RESTITUCION
00206	HUIN	HUINCO
00207	MAT	MATUCANA
00208	CALL	CALLAHUANCA
00209	MOY	MOYOPAMPA
00210	HPNI	HUAMPANI
00212	YAUPI	YAUPI
00213	MALPASO	MALPASO
00214	CAHUA	CAHUA
00215	GALLITOC	GALLITO CIEGO
00216	SULZER	CNP-SULZER
00222	TODOS	CHIMBOTE
00223	TODOS	UTI
00224	TODOS	SAN NICOLAS
00227	CAL1,CAL2,CAL3	CALANA
00228	TODOS	CAÑON DEL PATO
00229	CHILINA (SULZ 1,2)	CHILINA
00235	DOL SULZER 1	DOLORESPATA
00236	DOL SULZER 1,2	DOLORESPATA
00237	DOL SULZER 2	DOLORESPATA
00238	DOLORES(GM 1,2,3; ALC 1,2)	DOLORESPATA
00242	MOLLENDO 1, 2, 3	MOLLENDO
00246	TAP MAN 1	TAPARACHI
00250	TODOS	TUMBES
00254	TODOS	YARINACOCCHA

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

CODIGO	DESCRIPCION	CENTRAL
00148	ARI1	ARICOTA
00149	ARI2	ARICOTA
00150	ARI3	ARICOTA
00265	TODOS	MACHUPICCHU
00266	TODOS	SAN GABAN
00278	ALCO	BELLAVISTA
00282	TODOS	CARHUAQUERO
00283	CHARCANI 1	CHARCANI I
00284	CHARCANI 3	CHARCANI III
00285	CHARCANI 6	CHARCANI VI
00287	CHIMAY	CHIMAY
00288	ALCO 1	DOLORESPATA
00289	ALCO 2	DOLORESPATA
00290	GM 1	DOLORESPATA
00291	GM 2	DOLORESPATA
00292	GM 3	DOLORESPATA
00293	HUANCHOR	HUANCHOR
00302	OROYA	OROYA
00306	PACHACHACA	PACHACHACA
00307	EMD-1	PAITA
00308	EMD-2	PAITA
00309	EMD-3	PAITA
00310	SKODA-1	PAITA
00311	SKODA-2	PAITA
00312	SKODA-3	PAITA
00322	MAN 3	TAPARACHI
00323	MAN 4	TAPARACHI
00324	SKODA 1	TAPARACHI
00343	C.H. YANANGO	YANANGO
00344	C.T. AGUAYTIA	AGUAYTIA
00350	CENTRAL	ILO 2
00360	TV	CHILINA
00361	TODOS	MALACAS
00362	TGMS	MOLLENDO
00367	PIURTG1	PIURA TG
00368	PIURGMT1	PIURA
00369	PIURGMT2	PIURA
00370	PIURMAN	PIURA
00371	MIRRL-1	PIURA
00372	MIRRL-4	PIURA
00373	MIRRL-5	PIURA
00374	PIURMIRRLEES	PIURA
00375	PIURSWD	PIURA
00376	PIURA1	PIURA

CODIGO	DESCRIPCION	CENTRAL
00255	TODOS	ARICOTA
00256	MAN 1	BELLAVISTA
00385	CHO_SZ2	CHICLAYO OESTE
00391	CHICL_O	CHICLAYO OESTE
00399	AR1 1,2	ARICOTA
00400	CH -1	PARIAC
00401	CH -2	PARIAC
00402	CH -3A	PARIAC
00403	CH - 3N	PARIAC
00404	CH - 4I	PARIAC
00405	CH - 4II	PARIAC
00406	G1	MISAPUQUIO
00407	G2	MISAPUQUIO
00408	TODOS*	HIDRO
00409	G1	YUNCAN
00410	G2	YUNCAN
00411	G3	YUNCAN
00412	TODOS	YUNCAN
00413	G1	HUAYLLACHO
00414	G1	SAN IGNACIO
00415	TODOS	CNP-MAN
00416	TODOS	TRUJILLO
00417	ARICOTA II	ARICOTA
00418	CALANA 4	CALANA
00419	BELLAVISTA MAN 1	BELLAVISTA
00420	BELLAVISTA ALCO	BELLAVISTA
00421	TODOS	ARCATA
00422	TODOS	WEST
00423	TODOS	ILO 1
00424	HCHR1	HUANCHOR
00425	HCHR2	HUANCHOR
00427	TG1	CHILCA
00428	TG2	CHILCA
00429	TODOS	CHILCA
00430	CHARCANI I, II, III	CHARCANI I,II,III
00431	SANTAROSA_I_G1	SANTA ROSA I
00508	TG3	VENTANILLA
00509	TG4	VENTANILLA
00510	TV	VENTANILLA
00513	CCOMB TG3 Y TG4	VENTANILLA
00515	TODOS	VENTANILLA
00516	CCOMB TG3 Y TG4 F. DIRECTO	VENTANILLA
00517	CCOMB TG4 F. DIRECTO	VENTANILLA

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

CODIGO	DESCRIPCION	CENTRAL
00380	CHO_GMT1	CHICLAYO OESTE
00381	CHO_GMT2	CHICLAYO OESTE
00382	CHO_GMT3	CHICLAYO OESTE
00384	CHO_SZ1	CHICLAYO OESTE

CODIGO	DESCRIPCION	CENTRAL
00518	TG1	KALLPA
00519	TG2	KALLPA
00520	G4	CARHUAQUERO

* Grupo representativo de las CC.HH.

CUADRO C4: BARRAS

CODIGO	DESCRIPCION	NIVEL DE TENSION (kV)
0001	Talara	220
0002	Piura	220
0003	Chiclayo	220
0004	Guadalupe	220
0005	Carhuaquero	220
0006	Trujillo Norte	220
0007	Chimbote	220
0008	Huallanca	138
0009	Paramonga	220
0010	Huacho	220
0011	Zapallal	220
0012	Ventanilla	220
0013	Chavarria	220
0014	Santa Rosa	220
0015	Mepsa	60
0016	San Juan	220
0017	Callahuanca	220
0018	Cajamarquilla	220
0019	Pachachaca	50
0020	Oroya 50	50
0021	Carhuamayo	50
0022	Caripa	138
0023	Campo Armíño	220
0024	Huayucachi	220
0025	Huancavelica	220
0026	Independencia	220
0027	Duvaz 50	50
0028	Tingo Maria 138 kV	138
0029	Tingo Maria 220 kV	220
0030	Huanuco	138
0031	Paragsha	220
0032	Vizcarra	220
0033	Milpo	50
0034	Mantaro 13.8	13,8
0035	Oroya 220	220
0036	Aguaytia	220

CODIGO	DESCRIPCION	NIVEL DE TENSION (kV)
0045	Casapalca 50	50
0046	Cnorte	50
0047	Socabaya 220	220
0048	Socabaya 138	138
0049	Cerro verde	138
0050	Montalvo 220	220
0051	Toquepala	138
0052	Los Héroes	220
0053	Santuario	138
0054	Callalli	138
0055	Tintaya	138
0056	Puno 220	220
0057	Dolorespata	138
0058	Quencoro	138
0059	Ayaviri	138
0060	Azangaro	138
0061	Mollendo	138
0062	Reparticion	138
0063	Rosaura	50
0064	Paragsha 50	50
0066	Juliaca 138	138
0067	Cantera	220
0069	Jesús 138	138
0071	Alpamina 50	50
0072	Talara 13.2	13,2
0073	Carhuamayo 220	220
0074	Malacas	13,8
0075	Ilo TV1	13,8
0076	Ilo TV2	13,8
0077	Ilo TV3	13,8
0078	Ilo TV4	13,8
0079	Ilo TVCARB	17
0080	Zorritos	220
0081	Piura 60	60
0082	Excelsior 2.4	2,4
0083	Exped.2.4	2,4

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

0037	Ica 220	220
0038	Marcona 220	220
0039	San Mateo 50	50
0040	Bellavista	50
0041	Antuquito 50	50
0042	Ticlio 50	50
0043	Morococha 50	50
0044	Pachachaca	50

0084	Piedr12	12
0085	SJu10	11
0086	SJu2.4	2,4
0087	Chilca 220	220
0088	Paragsha 220	220
0089	Huanchor 10	10
0090	Desierto 220	220

CUADRO C5: TIPOS COMBUSTIBLE Y MODOS DE OPERACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION
01	DIESEL 2
02	CARBON
03	GAS NATURAL CS
04	RESIDUAL
05	HIDRO
07	GAS NATURAL OPERADO CON INYECCION DE AGUA
08	DIESEL 2 OPERADO CON INYECCION DE AGUA
09	DIESEL 2 / RESIDUAL 500
10	RESIDUAL 6
11	RESIDUAL 500
12	GAS NATURAL CC
13	GAS NATURAL CC F. DIRECTO

CUADRO C6: TIPOS EMPRESA

CODIGO	DESCRIPCION
01	GENERADORA
02	TRANSMISORA
03	DISTRIBUIDORA
04	CLIENTES LIBRES*

* Empresa Considerada Cliente Libre

CUADRO C7: TIPOS INDISPONIBILIDAD

CODIGO	DESCRIPCION
01	FORTUITA / FORZADA / IMPREVISTO
02	PROGRAMADA
04	REPROGRAMADO

CUADRO C8: CUENCAS

CODIGO	DESCRIPCION	CUENCA
001	VILLACOTA	ARICOTA
002	CIRATO	CHANCAY
003	AGUADA BLANCA	CHILI
004	LA MEJORADA	MANTARO
005	BOCATOMA	PATIVILCA
006	TAMBORAQUE	RIMAC
007	TABINAPAMPA	SAN GABAN
008	SHEQUE	SANTA EULALIA
009	CEDROS Y BALSAS	SANTA
010	TOMA TARMA	TARMA
011	TOMA TULUMAYO	TULUMAYO
012	KM-105	VILCANOTA
013	YUNCAN	PAUCARTAMBO
014	MIRA CHULEC	MANTARO
015	PACHACAYO	MANTARO
016	MALPASO	MANTARO
017	CINCEL	CHILI
018	SAN GABAN	SAN GABAN
019	SAN DIEGO	SANTA
020	GALLITO CIEGO	GALLITO CIEGO

CUADRO C9: LAGOS

CODIGO	DESCRIPCION
001	LAGO JUNIN
002	LAGUNA ARICOTA
003	LAGUNA SIBINACOCHA
004	LAGUNA VICONGA
005	LAGUNAS EDEGEL (Santa Eulalia)
006	LAGUNAS EDEGEL (Yuracmayo)
007	LAGUNAS SAN GABAN
008	LAGUNAS ELP
009	PARON
010	CULLICOCHA
011	RAJUCOLTA
012	AGUASCOCHA
013	HUACHON
014	POMACOCHA
015	VICTORIA
016	MACUSANI

CUADRO C10: EMBALSES

CODIGO	DESCRIPCION
001	EMBALSES ELECTROPERU
002	PRESA AGUADA BLANCA
003	PRESA EL FRAILE
004	PRESA EL PAÑE
005	EMBALSES ELECTROANDES
006	EMBALSES EGENOR
007	PRESA PILLONES

CUADRO C11: RESERVORIOS DIARIOS

CODIGO	DESCRIPCION
001	San Diego
002	Sheque
003	Huinco
004	Tulumayo
005	Cinzel
006	Campanario
007	San Gabán
008	Tablachaca
009	Malpaso
010	Tamboraque
011	Cirato
012	Gallito Ciego

CUADRO C12: RESULTADOS EMBALSE ESTACIONAL

CODIGO	DESCRIPCION
01	VOLUMEN INICIAL
02	AFLUENTE
03	DESCARGA
04	EVAPORACION
05	VOLUMEN FINAL
06	RM N° 0149-98-AG
07	VERTIMIENTO

CUADRO C13: BLOQUE HORARIO

CODIGO	DESCRIPCION
P	PUNTA
M	MEDIA
B	BASE

CUADRO C14: CONDICION

CODIGO	DESCRIPCION
01	NUEVO
02	REPOTENCIACION
03	RETIRO

CUADRO C15: TABLAS

CODIGO	DESCRIPCION
CMAR	Costos Marginales
CVAR	Costos Variables
TREN	Transferencia de Energía
COMP	Balance por Empresas
PTRA	Pagos entre Generadores
TRPP	Transferencias de Potencia
PFIR	Potencia Firme
PEAJ	Compensación PCSPT
CITA	Compensación Ingreso Tarifario
DESV	Desviaciones
IEVE	Informe Eventos
POPE	Programa de Operación Mensual
PONS	Energía No Suministrada Programado Mensual
POCM	Costos Marginales Programado Mensual
POCV	Costos de Operación Programado Mensual
POLJ	Resultados Embalses Programado Mensual
POCC	Consumo Combustible Programado Mensual
PROD	Producción de Energía
REPO	Repotenciones
VCOM	Volumen de Combustible
HLAG	Volumen Lagos
HEMB	Volumen Embalses
HCUE	Hidrología Cuencas
CAUD	Caudales Ejecutados Diarios
FIPM	Flujos de Interconexión Programado Mensual
VRES	Volumen de Reservorios ejecutados diarios
COST	Costos de Operación ejecutado
FLUJ	Flujos Interconexión ejecutado
VAGU	Valor del Agua
MANT	Mantenimiento Ejecutado
HOPE	Horas de Operación

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

CODIGO	DESCRIPCION
POMT	Mantenimiento Programado mensual
PS01	Programa de Operación Semanal
PS02	Costo de Operación Programado Semanal
PS03	Costo Marginal Programa Semanal
PS04	Mantenimiento Programado Semanal
PS05	Caudales Programado Semanal
PS06	Volumen de Reservorios Programado Semanal
PS07	Flujos Interconexión Programado Semanal
PS08	Programa de Operación Energía no suministrada – Programa semanal
PD01	Programa de Operación Diario
PD02	Costo de Operación Programado Diario
PD03	Costo Marginal Programa Diario
PD04	Mantenimiento Programado Diario
PD05	Caudales Programado Diario
PD06	Volumen de Reservorios Programado Diario
PD07	Flujos Interconexión Programado Diario
PD08	Programa de Operación Energía no suministrada – Programa Diario
OBSE	Observaciones en Tablas

CUADRO C16: DISPONIBILIDAD

CODIGO	DESCRIPCION
01	Trabajo en Servicio
02	Trabajo fuera de Servicio

CUADRO C17: TIPO DE MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION
01	No Definido
02	Preventivo
03	Correctivo
04	Ampliación/Mejora
05	Evento
06	Pruebas

CUADRO C18: TIPO DE OPERACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION
01	Por Potencia y Energía
02	Por Pruebas
03	Mínima Carga
04	Por Pruebas Aleatorias PR25
05	Por Tensión
06	Por Seguridad
07	Por Congestión

CUADRO C19: INTERCONEXIONES IMPORTANTES

CODIGO	DESCRIPCION
0001	Mantaro – Socabaya
0002	Paramonga Nueva – Chimbote
0003	Chiclayo - Piura
0004	Piura - Talara
0005	Talara - Zorritos
0006	Zorritos - Machala

**ANEXO D
NOMBRES DE LAS TABLAS MENSUALES**

1- El nombre de las tablas mensuales se generará con los 4 caracteres del prefijo asignado a cada tabla + 2 caracteres del año + 2 caracteres del mes:

PREF+AA+MM

Ejemplo: Información de Producción del Mes de Diciembre del 2004: PROD0412.TXT

2- El nombre de las tablas revisadas se generará con los 4 caracteres del prefijo asignado a cada tabla + 2 caracteres del año + 2 caracteres del mes + la letra R:

PREF+AA+MM-R

Ejemplo: Información revisada de Producción del Mes de Diciembre del 2004: PROD0412R.TXT

PREFIJOS DE TABLAS

NOMBRES DE LA TABLA	PREFIJO
Costos Marginales	CMAR
Costos Variables	CVAR
Transferencia de Energía	TREN
Balance por Empresas	COMP
Pagos entre Generadores	PTRA
Transferencias de Potencia	TRPP
Potencia Firme	PFIR
Compensación PCSPT	PEAJ
Compensación Ingreso Tarifario	CITA
Desviaciones	DESV
Informe Eventos	IEVE
Programa de Operación Mensual	POPE
Energía No Suministrada Programado Mensual	PONS
Costos Marginales Programado Mensual	POCM
Costos de Operación Programado Mensual	POCV
Resultados Embalses Programado Mensual	POLJ
Consumo Combustible Programado Mensual	POCC
Producción de Energía	PROD
Repotenciaciones	REPO
Volumen de Combustible	VCOM
Volumen Lagos	HLAG
Volumen Embalses	HEMB
Hidrología Cuencas	HCUE
Flujos de Interconexión Programado Mensual	FIPM
Caudales Ejecutados Diarios	CAUD
Volumen de Reservorios Ejecutados	VRES
Costos de Operación ejecutado	COST
Flujos Interconexión Ejecutado	FLUJ
Valor del Agua	VAGU
Mantenimiento Ejecutado	MANT

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 026-2008-OS/CD**

Horas de Operación	HOPE
Mantenimiento Programado mensual	POMT
Programa de Operación Semanal	PS01
Costo de Operación Programado Semanal	PS02
Costo Marginal Programa Semanal	PS03
Mantenimiento Programado Semanal	PS04
Caudales Programado Semanal	PS05
Volumen de Reservorios Programado Semanal	PS06
Flujos Interconexión Programado Semanal	PS07
Energía No Suministrada Programado semanal	PS08
Programa de Operación Diario	PD01
Costo de Operación Programado Diario	PD02
Costo Marginal Programa Diario	PD03
Mantenimiento Programado Diario	PD04
Caudales Programado Diario	PD05
Volumen de Reservorios Programado Diario	PD06
Flujos Interconexión Programado Diario	PD07
Energía No Suministrada Programado Diario	PD08
Observaciones en Tablas	OBSE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante Resolución OSINERGMIN N° 424-2007-OS/CD se aprobó la norma "Procedimiento para Supervisar la Gestión de la Planificación de la Operación del SEIN", que tiene entre sus objetivos, el establecer un sistema de indicadores de seguimiento que permitan supervisar el cumplimiento de la planificación de la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional que el COES elabora en cumplimiento de sus funciones.

En el numeral 8.3 del Artículo 8° de esta norma se establece que la información que permita verificar los cálculos de estos indicadores, deberá ser enviada en las formas, medios y plazos que establece la norma "Formularios, Plazos y Medios para el Suministro de Información de la Operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional". Asimismo, en el numeral 8.4 del referido artículo, se establece que el OSINERGMIN, a través de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria, podrá adecuar los formularios para la entrega de información necesaria para la supervisión.

En este sentido, OSINERGMIN ha visto la necesidad de modificar el numeral 5.2 del Artículo 5° de la norma "Formularios, Plazos y Medios para el Suministro de Información de la Operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional"; así como, los anexos A, B, C y D, con la finalidad de agregar los nuevos formularios para la información que se requerirá tanto de la planificación de mediano y corto plazo, como de la ejecución de la planificación.

En aplicación del Principio de Transparencia a que se refiere el Artículo 8° del Reglamento General de OSINERGMIN y siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 25° de dicho Reglamento, se publicó el proyecto de resolución que modifica la norma "Formularios, Plazos y Medios para el Suministro de Información de la Operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional", a través de la Resolución OSINERGMIN N° 690-2007-OS/CD, habiéndose recibido observaciones y sugerencias que fueron analizados para la presente publicación.